

# Fiche Technique

Théâtre du Crochetan

Monthey

## Lumières

Nbre	Type	Modèle	Puissance	Ouverture	Porte-filtre	Access.
1	Fresnel	StrandPollux	5 KW	13<63		
1	Fresnel	LEE Baby	5 KW			
12	PC	Juliat 309	2 KW	7<63	21,5x21,5	12 l.fresnel
30	PC	Juliat 310	1 KW	7<63	21,5x21,5	24 volets
30	PC martellé	Juliat 306	1 KW	15<60	18x18	
12	Découpe	Juliat 714 S	2 KW	11,5<43	21,5<21,5	gobos B
10	Découpe	Juliat 713 SX	2 KW	29<50	21,5<21,5	gobos A
16	Découpe	Juliat 614 S	1 KW	13<42	18x18	gobos B
8	Découpe	Juliat 614 SX	1 KW	16<35	18x18	gobos A
10	Découpe	Juliat 613 S	1 KW	53	18x18	gobos B
10	Découpe	Juliat 613 SX	1 KW	53	18x18	gobos A
8	Découpe	Juliat 612 S	1 KW	12<19	18x18	gobos B
70	PAR 64	Thomas	1 KW	CP 60	25x25	
			1 KW	CP 61	25x25	
			1 KW	CP 62	25x25	
2	ACL	Thomas	8x250W		25x25	
24	Cycliode	ADB assymét.	1 KW		45x32	
6	BT	Juliat 845	500W/24V	7<14	21,5x21,5	
8	Svoboda	ADB	2250 W			
2	Mandarine	Strand	800 W			
2	Poursuite	Juliat 1200	1250W HMI	Fermeture totale à l'iris		
1	machinée à fumée Le Maître G 300					
1	machine à brouillard Swifog					
Jeu d'orgue		ADB Liberty	256ch,40 masters,soft patch,télécommande			
Gradateurs		100x cellules digitales 2 KW adressables (Juliat Digirack II)				
		20x cellules digitales 5 KW adressables (Juliat Digirack II)				
Baie de fichage		1x sur scène à cour avec 180 lignes pour 120 dimmers				
Prises		toutes les lignes 2 KW sont en fiche suisse T 12				
		toutes les lignes 5 KW sont en fiche CEE 32 A/3 pôles				
Alimentation sép.		3x250 A à l'avant-scène cour sur bornier				

**Joël Pochon**

**024.475.79.11 / 079.230.44.46**

**[joel.pochon@monthey.ch](mailto:joel.pochon@monthey.ch)**



